

波仕卡：RS-232/RS-485 全面解决方案

一、什么是RS-232 接口？

(1) RS-232 的历史和作用

在串行通讯时，要求通讯双方都采用一个标准接口，使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口（又称EIA RS-232-C 是目前最常用的一种串行通讯接口。（“RS-232-C中的“-C只不过表示RS-232 的版本，所以与“RS-232简称是一样的）它是在1970年由美国电子工业协会(EIA 联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是数据终端设备（DTE）和数据通讯设备（DCE）之间串行二进制数据交换接口技术标准。规定采用一个25个脚的 DB-25连接器，对连接器的每个引脚的信号内容加以规定，还对各种信号的电平加以规定。后来IBM的PC机将RS-232 简化成了DB-9连接器，从而成为事实标准。而工业控制的RS-232口一般只使用RXD（收）、TXD（发）、GND（地）三条线。

(2)RS-232 接口的电气特性在RS-232-C中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即：逻辑“1”为 -3 到-15V。逻辑“0”为 +3 到+15V。RS-232-C最常用的9 条引线的信号内容如下所示

DB-9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DB-25	8	3	2	20	7	6	4	5	22
定义	DCD	RXD	TXD	DTR	GND	DSR	RTS	CTS	RI

(3) RS-232 接口的物理结构

RS-232-C 接口连接器一般使用型号为DB-9插头座，常插头在DCE端，孔插座在DTE端。PC机的RS-232口为9芯针插座。而波士RS-232/RS-485转换器的RS-232为DB-9 孔插头。一些设备与PC机连接的RS-232接口，但不使用对方的传送控制信号，需三条接口线，即“发送数据TXD”、“收数据RXD”和“信号地GND”。RS-232传输线采用屏蔽双绞线。

(4) RS-232传输电缆长度

由RS-232C标准规定在码元畸变小于4%的情况下，传输电缆长度应为50英尺，其实这个4%的码元畸变是很保守的，在实际应用中，约有99%的用户是按码元畸变1 0-20%的范围工作的，所以实际使用中最大距离会远超过50英尺，美国DEC公司曾规定允许码元畸变为1 0%而得出下面实验结果。其中1号电缆为屏蔽电缆，型号为DECP. NO. 9 07723 内有三对双绞线，每对由22# AWG 组成，其外覆以屏蔽网。2号电缆为不带屏蔽的电缆。型号为DECP. NO. 9 05856-04是22#AWG的四芯电缆。

DEC 公司的实验结果

波特率bps	1号电缆传输距离（米）	2号电缆传输距离（米）
110	1500	900
300	1500	900
1200	900	900
2400	300	150
4800	300	75
9600	75	75

经过许多年来RS-232 器件以及通信技术的改进，RS-232 的通信距离已经大大增加。波士电子的RS-232 增强器可以将普通的RS-232 口的通信距离直接延长到1000 米。

二 什么是RS-485 接口？

1. RS-485 的电气特性：发送端：逻辑“1”两线间的电压差为+（2 至6） V 表示；逻辑“0”以两线间的电压差为-（2 至6 ）V表示。接收端：A比B高200mV以上即认为是逻辑“1”，A 比B低200mV以上即认为是逻辑“0”。

2. RS-485 的数据最高传输速率为10Mbps但是由于RS-485 常常要与PC机的RS-232口通信，所以实际上一般

波仕卡：RS-232/RS-485 全面解决方案

最高115.2Kbps又由于太高的速率会使RS-485 传输距离减小，所以往往为9600bps左右或以下。

3. RS-485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合，抗噪声干扰性好。

4. RS-485 接口的最大传输距离标准值为1200 米（9600bps 时），实际上可达3000米，

RS-485接口在总线上是允许连接多达128 个收发器、即RS-485 具有多机通信能力,用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根信号线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS-485的国际标准并没有规定RS485的接口连接器标准、所以采用接线端子或者DB-9、DB-25 等连接器都可以。波士电子的RS-485接口是事实工业标准。

3. 采用RS485口时, 传输电缆的长度如何考虑 ?

答: 在使用RS485接口时, 对于特定的传输线经, 从发生器到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度是数据信号速率的函数, 这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制。最大电缆长度与信号速率的关系曲线是使用24AWG 铜芯双绞电话电缆(线径为0.5 mm, 线间旁路电容为525PF/M 终端负载电阻为100欧时)得出。(引自GB 04-89附录A)。当数据信号速率降低到90Kbit/S以下时, 假定最大允许的信号损失为6dBV时, 则电缆长度被限制在1200米实际上, 在实用时是完全可以取得比它大的电缆长度。当使用不同线径的电缆。则取得的最大电缆长度是不相同的。例如: 当数据信号速率为600Kbit/S时, 采用24AWG电缆, 最大电缆长度是200m若采用19AWG电缆(线径为0.9mm)则电缆长度将可以大于200米。若采用28AWG 电缆(线径为0.32mm)则电缆长度只能小于200米。RS-485 的远距离通信建议采用屏蔽电缆, 并且将屏蔽层作为地线。

三 什么是RS -422接口?

RS-422 的电气性能与RS-485 完全一样。主要的区别在于:

RS-422 有4 根信号线: 两根发送(Y、Z)、两根接收(A、B)。由于RS-422 的收与发是分开的所以可以同时收和发(全双工)。

RS-485 有2 根信号线: 发送和接收都是A 和B由于RS-485 的收与发是共用两根线所以不能够同时收和发(半双工)。

能否将RS-422 的Y-A 短接作为RS-485 的A, 将RS-422 的Z-B 短接作为RS-485 的B呢? 回答: 不一定。条件是RS-422 必须是能够支持多机通信的。波士电子的所有接口转换器的RS-422 口都能够支持全双工多机通信, 所以可以这样简单转换为RS-485

四、RS-485比RS-232接口有何特点?

答: 由于RS-232 接口标准出现较早, 难免有不足之处, 主要有以下四点:

(1) 接口的信号电平值较高, 易损坏接口电路的芯片, 又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。

(2) 传输速率较低, 在异步传输时, 波特率为20Kbps现在由于采用新的UART芯片16C550 等, 波特率达到115.2Kbps

(3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰, 所以抗噪声干扰性弱。

(4) 传输距离有限, 最大传输距离标准值为50米, 实际上也只能用在15米左右。

(5) RS-232 只允许一对一通信, 而 RS-485 接口在总线上是允许连接多达 128 个收发器。